ダイナモ搭載 ラジオ付きライト

この度は弊社の商品をご購入いただき誠にありがとうございます。 ラジオ付きライトのご購入後の気になる所をまとめてみました!



商品のご利用に関して

1 内容物の確認

お手元に届いた商品が左記の内容物とあっているかご確認ください。

- ・ラジオ付きライト 1台
- ・マイクロ USB ケーブル 1本



この時点で外装の破損や明らかに商品の外観に問題が有る際には 直ぐに代わりの商品を手配致します。お手数ですが本紙の右面の要領で 当店にご連絡をお願い致します。

2. ラジオ付きライトのご使用に関して



【ラジオのモード】

FM モード・・・75.0 から 89.9MHz までお使い頂けます。 WIDE モード・・・90.0 から 94.9MHz までお使い頂けます。 AM モード・・・520 から 1710KHz までお使い頂けます。

※ラジオの起動は【ライトモード】で右のつまみを 反時計回りに回すと起動します。

【ライトの点灯モード】

バッテリー残量が有る状態で本体上部にあるスイッチを押すと ライト(懐中電灯)を点灯する事が出来ます。明るさは3段階 (強・中・弱)となっております。

【ダイナモモードとライトモードについて】

ダイナモモードは手回し充電を行う時のみ利用するモードとなります。 ラジオとライトをお使い頂く場合にはライトモードに切り替えてお使い下さい。 (アラームはダイナモモード・ライトモードのどちらでも機能します)

【※アラームの起動に関して】

非常事態の際に自分の居場所伝えるのに役立つアラーム機能ですが 本体上部のライトのスイッチボタンを長押しする事で起動します。 ライトを点灯した状態でのスイッチの長押しでのアラームの起動が可能です。 (アラームを止める際はライトのスイッチを一回押してください)

1 3. ラジオ付きライトのスペックに関して

出力・充電電圧: DC5V/1A 充電口: マイクロ USB

装着可能電池:18650電池2本(電池の交換が可能です)

バッテリー容量:4400mAh (工場出荷時)

ソーラーパネル (読書灯)

アラーム機能

3.5mm イヤホンジャック

懐中電灯の明るさ・・・125 ルーメン

ミニライトの明るさ・・・20 ルーメン



【使用可能時間の目安】

付属電池が満充電時のラジオ・懐中電灯の使用可能時間・・・約 18 時間

・ラジオ(電池残量がゼロの状態)

ダイナモ・・・4 分~5 分の手回しで 20 分~30 分使用可能

ソーラーパネル・・・1時間~2時間の照射で20分~30分使用可能

・懐中電灯(電池残量がゼロの状態)

ダイナモ・・・4分~5分の手回しで20分程度使用可能

ソーラーパネル・・・1 時間~2 時間の照射で20分程度使用可能

本体サイズ

145 ミリ ×75 ミリ ×40 ミリ

本体重量 360 グラム

NLA セレクト・ラジオ付きライト 商品保証に関して

到着した商品に万が一、不具合がありましたら迅速に交換させて頂く為、 以下の当店連絡先にメールにてご連絡をお願い致します。

- 送信先メールアドレス Customer@abs-ltd.net
- 不良品の交換にあたり、お写真にて点灯不良と判断できた場合は お手元の商品の当店へのご返送はご不要です。(ご返送のお手間を 減らす為)状況を確認後に代わりの商品をお届け致します。
- お送り頂いたお写真では判断が付かない場合、頻繁に商品交換の で依頼を行う場合、当店の判断で商品を一度で返送して頂く場合も 御座います。
- 通常のご使用では起きない商品の破損や意図的な物による商品の故障、 商品を乱暴に扱った事による故障に関しては保証対象外と致します。
 状況を確認後に代わりの商品をお届け致します。

4 バッテリーの容量 UP を行いたい場合(3400mAh)



パナソニック製のセル「 NCR18650B 」を使用し、 保護回路をプラス極に設置した 18650 電池です。 商品にセットされているバッテリーの 1.5 倍程の容量となっ ております。(18650 電池の交換は簡単に行う事が可能です)

不良品が発生しない様に極力注意し商品の販売を行って参りますが、 ラジオ付きライトをご購入の際に商品の保証に関しては ご安心頂けるよう、上記のように設定しております。 商品に不具合があった場合、ご連絡を頂いてから、 およそ2~3営業日で代わりの商品を手配する様にしております。

注目!



弊社サイトでは LED 照明の取り扱い方法 に加え、あると便利な関連グッズも たくさん紹介しております!

> 商品販売者 NLA セレクト (ネットライフオートノミー)