

USB 急速充電器 取扱説明書



この度は弊社の商品をご購入いただき誠にありがとうございます。
急速充電器のご購入後の気になる所をまとめてみました！

商品のご利用に関して

1. 内容物の確認

お手元に届いた商品が左記の内容物とあっているかご確認ください。

- ・USB 急速充電器 1台
- ・マイクロ USB ケーブル 1本



この時点で外装の破損や明らかに商品の外観に問題が有る際には
直ぐに代替の商品を手配致します。お手数ですが本紙の右面の要領で
当店にご連絡をお願い致します。

2. 充電器のご使用に関して

本充電器が 5V 電源に接続された際に点灯し、充電器の全てのライトが
点灯した後に起動します。充電を行う電池がセットされていない場合には
500mAh のライトが常時点灯した状態となります。

充電モードの切替は充電器中央部の「MODE」ボタンの
長押しにて行います。

電池がセットされた場合には、電池のゲージが点滅し
充電を開始致します。

過放電・ショート・不良品バッテリーを識別する事も
可能で、問題がある電池の充電は行わない仕様と
なっております。



USB 出力を行う場合は充電器一番右側のスロットに電池をセットして下さい。

LED ディスプレイにて充電状況 (25%・50%・75%・100%) と電池のタイプ
(NiMH1.20V・Li-ion3.70V・Li-Fe3.20V・Li-ion3.85V) をご確認ください。

※LED ディスプレイですが充電時には通常は充電状況を表示しておりますが、
「MODE」ボタンを押す事で電池のタイプのモードをご確認頂けます。

※注意事項

充電を開始しても電力ゲージが全て点滅している場合には
「電池が正しくセット出来ていない可能性」が考えられます。
再度充電器に電池が正しくセット出来ているかご確認を行うようにして下さい。
(正常に充電が開始された場合には 25%のゲージは常時点灯致します)

電池を充電する際に付属の USB ケーブル以外の商品をご使用頂く場合や
1A 対応の AC プラグ (iPhone に同梱されている物など) をご使用になった場合
充電モードの切替が上手く行かず行えない場合がございます。

充電が完了した後は充電器からバッテリーを取り外して
保管を行うようにして下さい。

本充電器をご使用頂く際ですが充電器の推奨電流 (2A) を超えた形での
ご使用は行わないようにして下さい。本充電器を屋外でご使用頂く場合ですが、
充電器本体、及び充電中の電池が水に濡れた場合や直射日光が当たる場合には
故障する可能性が考えられますのでご注意ください。

3. USB 急速充電器の性能に関して

- 入力電圧 マイクロ USB DC5V/2A
- 出力電圧 (USB 出力) 5V/1A
- 装着可能電池数 4本 (独立充電式)
- 出力電流 (充電時の電流)
- 4本ご利用時・・・500mAhにて充電 (充電完了時間およそ7時間)
- 3本ご利用時・・・700mAhにて充電 (充電完了時間およそ5時間)
- 2本ご利用時・・・1000mAhにて充電 (充電完了時間およそ3.5時間)
- 1本ご利用時・・・2000mAhにて充電 (充電完了時間およそ2時間)

※3400mAhの電池を充電した際の充電完了時間となります。

※2000mAhのモードで充電を行う場合、一番右側のスロットのみ
対応しております。

USB 出力機能 充電器一番右側のスロットにて対応 (1本)
出力電流 1000mAh 出力電圧 4.75V から 5.25V
出力停止電圧 3.0±0.1V

対応バッテリー

Li-ion/IMR: 18650,18490,18350, 17670, 17500, 16340
(RCR123)、14500、10440

本体サイズ

116 ミリ × 90 ミリ × 30 ミリ

本体重量 120 グラム

NLA セレクト・USB 急速充電器 商品保証に関して

到着した商品に万が一、不具合がありましたら迅速に交換させて頂く為、
以下の当店連絡先にメールにてご連絡をお願い致します。

- ・送信先メールアドレス Customer@abs-ltd.net
- ・不良品の交換にあたり、お写真にて点灯不良と判断できた場合は
お手元の商品の当店へのご返送はご不要です。(ご返送のお手間を
減らす為) 状況を確認後に代替の商品をお届け致します。
- ・お送り頂いたお写真では判断がつかない場合、頻繁に商品交換の
ご依頼を行う場合、当店の判断で商品を一度ご返送して頂く場合も
御座います。
- ・通常のご使用では起きない商品の破損や意図的な物による商品の故障、
商品を乱暴に扱った事による故障に関しては保証対象外と致します。
状況を確認後に代替の商品をお届け致します。

4. NLA セレクトで扱っているリチウム電池に関して



パナソニック製のセル「NCR18650B」を使用し、
保護回路をプラス極に設置した 18650 電池です。
従来の商品と違い保護回路がプラス極に有る事で電極線が
不要になり、安全性が大幅に上昇した商品となります。

不良品が発生しない様に極力注意し商品の販売を行って参りますが、
USB 充電器をご購入の際に商品の保証に関しては
ご安心頂けるよう、上記のように設定しております。
商品に不具合があった場合、ご連絡を頂いてから、
およそ 2～3 営業日で代替の商品を手配する様にしております。

注目！



弊社サイトでは LED 照明の取り扱い方法
に加え、あると便利な関連グッズも
たくさん紹介しております！

商品販売者 NLA セレクト
(ネットライフオートノミー)